



Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung gut auf.

Das Needle 2 ist ein kompaktes, praktisches Mini-Ladegerät, das über einen USB-Port mit Strom versorgt wird, um zylindrische Akkus von 32 mm bis 70 mm Länge zu laden.

Die verbaute Lastfeder in Armeequalität und das schwer entflammare Gehäuse garantieren eine lange Lebensdauer.

Die Produkte von Golisi sind durch eine weltweit gültige Produkthaftpflichtversicherung abgedeckt.

Technische Daten

Eingangsspannung: DC 5 V / 1A

Ausgangsspannung: 5V

Steuerung: DV-Erkennung, ODV-Erkennung, Gesamtzeitsteuerung, Höchstspannungstest

Leerlaufspannung: 4,2 V

Ladestromoptionen: Li-Ion: 4.20±0.05V 500 mA x 1/ 500 mA x 2

Ni-Mh/Ni-Cd: 1.48V 500 mA x 2

Akkutypen: 3.6V / 3.7V & 1000mAh ~ 5000mAh Li-Ion Batterien (ICR, IMR, INR) mit einer Länge von 32mm bis 70mm: 26650, 25500, 21700, 20700, 18700, 18650, 18500, 18490, 18350, 17500, 16340, 14500, 10440, RCR 123
1.2V Ni-Mh / Ni-Cd 500mAh ~ 3000mAh Batterien: AAAA, AAA, AA, A, SC, C

Sicherheit:

Kurzschluss-Schutz, Überstromschutz, Verpolungsschutz

Gehäusematerial: PC/ABS, schwer entflammbar

Betriebstemperatur: 0 - 40 °C

Kontrollleuchte:

Grün: Ladebereitschaft oder Akku voll aufgeladen

Rot: Ladevorgang läuft

Golisi Kundenservice: Treten innerhalb der ersten 12 Monate ab

Kaufdatum Mängel auf, erhalten Sie von Golisi kostenlosen Ersatz.

Unabhängig davon gelten die ländertypischen gesetzlichen

Gewährleistungsansprüche. WICHTIG: Dieser Service gilt nur in

Zusammenhang mit dem originalen Kaufbeleg.

Der Garantieanspruch entfällt:

1. bei von Personen verursachten Schäden, Zerlegen oder

Ändern des Produkts

2. bei Schäden durch falsche Bedienung

3. bei Schäden durch Laden falscher Akkutypen

Warnhinweise:

Dieses Ladegerät funktioniert nur mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen,

Ni-Mh und Ni-Cd-Akkus. Das Laden anderer Akkutypen kann das

Ladegerät und/oder die Akkus beschädigen und unnötige Verluste

verursachen. Dieses Ladegerät darf nur in Innenräumen oder in

Fahrzeugen verwendet werden. NICHT bei Regen Schnee, zu hohen oder

niedrigen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht verwenden. Dieses

Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit

verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie

beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes

unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Ladegerät nicht

zerlegen oder zusammenbauen.

Verwenden Sie dieses Ladegerät nicht außerhalb des Betriebstem-

peraturbereichs von 0 bis 40 °Celsius.

Bitte lassen Sie Ihr Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

Warnung: Beim Betrieb des Ladegeräts können explosive Gase

entstehen. Flammen und Funken verhindern.

Sorgen Sie während des Ladevorgangs für ausreichende Belüftung.

Wartung/Pflege:

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät sauber und trocken auf.

Echtheitsprüfung:

Auf www.golisi.de/echtheitspruefung können Sie überprüfen, ob

Ihr Ladegerät ein Original Golisi-Produkt ist.

Hersteller:

SHENZHEN XINXINHE TECHNOLOGY CO., LTD

RM6012 West Block, Lao'bing Building, Xing'ye Rd#3012, Xi'xiang

Community Bao'an District, Shenzhen, China P.R.C. 518102

Importeur und Exklusivvertrieb D-A-C-H:

Golimax GmbH

Himmelreichstr. 3 | 78333 Stockach | Deutschland

www.golisi.de | E-Mail: info@golisi.de



Elektroschrott gehört nicht in den Hausmüll.

Verbraucher sind als Endnutzer gesetzlich zur Rückgabe

gebrauchter Geräte verpflichtet.

Dieses Produkt entspricht den geltenden CE-Anforderungen

gemäß den Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Europäischen Union.

08/2020